



## СВЕТИЛЬНИКИ LTD-140WH 25W

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.


### ОСОБЕННОСТИ

- Механизм наклона светового модуля позволяет легко регулировать направление светового потока.
- Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая безопасность и долгий срок службы светодиодов.
- Компактный драйвер для подключения к сети 230 В поставляется в комплекте.
- Простая и удобная установка светильника в монтажное отверстие с помощью пружин.

### ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	<b>016586, 016288, 015889</b>
Напряжение питания, через драйвер (в комплекте)	<b>АС 180-240 В, 50/60 Гц</b>
Мощность, потребляемая от сети АС 230 В	<b>25 Вт</b>
Световой поток	<b>1875-1950 лм</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;80</b>
Угол освещения	<b>60°</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Рабочая температура	<b>-10... +40 °С</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Габаритные размеры, D×H	<b>Ø 150×115 мм</b>
Врезное отверстие	<b>Ø 128 мм</b>
Вес, нетто	<b>0.95 кг</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес.</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ


Модель	Артикул	Цветовая температура (К)*	Цвет свечения
LTD-140WH 25W	016586	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
	016288	4000	Белый дневной, для жилых помещений
	015889	6000	Белый чистый, для офисов и магазинов

\* Указано типовое значение.


## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице.
- Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC»/«OUTPUT»/«Выход»), используя соответствующие разъемы.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (маркировка «PRI»/«INPUT»/«Вход»).
- Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

1



2



3

